

# B-20 (LEDピクセルライトコントローラー)



リモコン付

## 特徴

- 並列でも駆動
- 流れ方向をボタン1つで逆方向に!

## 商品仕様

動作電圧	DC5V~DC24V
出力電圧	最大10A
出力電流	50W(5V)/120W(12V)/240W(24V)
リモコン距離	30~50m
次元	L:135mm, W:30mm, H:20mm
重量	110g
点滅パターン	32種類

## 点滅パターン

1	7色で順次点滅	17	緑色の追いかけて点滅
2	3色(赤・緑・青)で順次点滅	18	青色の追いかけて点滅
3	7色で素早く順次点滅	19	黄色の追いかけて点滅
4	3色(赤・緑・青)でフラッシュ点滅	20	紫色の追いかけて点滅
5	7色でフラッシュ点滅	21	水色の追いかけて点滅
6	3色(赤・緑・青)で調光→点滅	22	白色の追いかけて点滅
7	7色で調光→点滅	23	赤色の流星調に点滅
8	3色(赤・緑・青)で調光→ゆっくり点滅	24	緑色の流星調に点滅
9	7色で調光→ゆっくり点滅	25	青色の流星調に点滅
10	3色(赤・緑・青)で中割れ点滅	26	黄色の流星調に点滅
11	7色で中割れ点滅	27	紫色の流星調に点滅
12	3色(赤・緑・青)で順点→順消点滅	28	水色の流星調に点滅
13	7色で順点→順消点滅	29	白色の流星調に点滅
14	3色(赤・緑・青)で点積	30	3色(赤・緑・青)で流星調に点滅
15	7色で点積	31	7色で流星調に点滅
16	赤色の追いかけて点滅	32	7色で調光で流れて色が変わる

※7色 = 赤・緑・青・水色・オレンジ・紫・白

